

# MA-3016 系列 無線搖控模組

MA 系列輸出入模組



## 特點：

- 晶體控制頻率。
- 低電源指示燈。
- 高達 100 公尺的搖控範圍。
- 支援 Modbus RTU / ASCII。
- 免費的 PC 應用軟體 Mindman Utility。
- 簡易的邏輯閘編輯功能。
- LED 輸出指示燈。
- 雙看門狗計時器。

## 訂購代號：

**MA - 3016 U**

型號

無 :VHF  
U : UHF

## 規格：

| 型號            | MA-3016 / MA-3016U                      |
|---------------|---|
| 接收器輸出模式       | Sink (40VDC / 200mA / 3000VDC 隔離)       |
| 接收器通訊模式       | RS-485                                  |
| 接收器工作電壓       | +10 ~ +30 VDC                           |
| 接收器工作速率       | 1200~115200 bps                         |
| 接收器 LED 輸出指示燈 | 有                                       |
| 發射器輸入電源       | 2 個 AA 電池                               |
| 操作溫度          | -20~+75°C (不凍結)                         |
| 工作距離範圍        | 100公尺 (max.)                            |
| 看門狗計時器        | 系統及通訊介面                                 |
| 邏輯閘功能方塊種類     | 11                                      |
| 邏輯閘功能方塊數量     | 128                                     |
| 尺寸 (L×W×H)    | 200×77×40 mm (接收器), 120×55 ×25 mm (發射器) |
| 重量            | 142g (接收器), 155g (發射器)                  |

### 軟體：



#### Mindman Editor

- 支援型號：MA 系列分散式自動化控制器
- 支援作業系統：Window98 / ME / 2000 / XP / Vista / Window 7



#### Mindman Utility

- 支援型號：MA 系列分散式自動化控制器 / MA 系列輸出入模組
- 支援作業系統：Window98 / ME / 2000 / XP / Vista / Window 7



#### MA-152\*U driver / AMB64 driver

- 支援型號：MA-152\* 系列通訊轉換器 / MA 系列記憶卡
- 支援作業系統：Window98 / ME / 2000 / XP / Vista (32/64 bit) / Window 7(32/64 bit) / WinCE / Linux / Mac




#### MA-1571U driver

- 支援型號：MA-157\* 系列通訊轉換器
- 支援作業系統：Window98 / ME / 2000 / XP / Vista (32/64 bit) / Window 7(32/64 bit) / WinCE / Linux / Mac / Window Server 2008 R2 / Android

### 配件：


#### ADP090401

- All type
- Adapter board




#### USB1800

- MA series converter
- USB cable



#### AMB64

- MA series DCS series
- Memory card



#### DSCAB

- MA series DCS series
- Adapter cable

